


Για την ρύθμιση του Fislink με EFTPOS

### 1. Επιλέγουμε > Παράμετροι Πιστ. Καρτών



Εμφανίζεται η κάτωθι φόρμα

### Πληροφορίες των πεδίων

Διαβάζουμε τις ρυθμίσεις από την ταμειακή πατώντας το



**# πληρωμής Fislink** είναι ο Αριθμός Πληρωμής που βγαίνει από το εμπορικό.

### Παράδειγμα

Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό πληρωμής εάν ανοίξετε το αρχείο που δημιουργείται από το πρόγραμμα και εστιάσετε στην γραμμή που ξεκινά με "to1" - "to4"

"to1" 2 1,00

"to1" σταθερό πεδίο (που αναγνωρίζεται από το fislink ότι περιέχει τρόπο πληρωμής και αξία  
2 = **αριθμός πληρωμής** (το 1 είναι μόνο για Μετρητά)  
1,00 αξία

**# πληρωμής Ταμειακής** είναι το νούμερο πληρωμής (ΚΑΡΤΑΣ) της Ταμειακής που έχουμε προγραμματίσει να είναι συνδεδεμένη με το EFTPOS.

### Παράδειγμα

Πατώντας το βελάκι εμφανίζονται οι κάρτες που είναι προγραμματισμένες στην ταμειακή μηχανή.

# πληρωμής Fislink	02
# πληρωμής Ταμειακής	...
# EFT POS	...
Ενεργή	2, ΚΑΡΤΑ-1 3, ΚΑΡΤΑ-2:ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗ

#### Επεξήγηση

2,ΚΑΡΤΑ-1 σημαίνει 2<sup>ος</sup> τρόπος πληρωμής με περιγραφή ΚΑΡΤΑ-1

3,ΚΑΡΤΑ-2:ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗ σημαίνει 3<sup>ος</sup> τρόπος πληρωμής με περιγραφή ΚΑΡΤΑ-1 και λειτουργεί σαν προφορτωμένη.

# **EFT POS** είναι ο Α/Α του ΕΦΤΠΟΣ (στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός)

#### Παράδειγμα

1)

Εάν δεν είναι προγραμματισμένο κανένα ΕΦΤΠΟΣ στη ταμειακή τότε πατώντας το βελάκι εμφανίζονται τα 3 ΕΦΤΠΟΣ (που έχει δυνατότητα να υποστηρίξει η ταμειακή ) ανενεργά :

# πληρωμής Fislink	02
# πληρωμής Ταμειακής	...
# EFT POS	...
Ενεργή	...

2)

Έχουμε ήδη προγραμματίσει στην ταμειακή το ΕΦΤΠΟΣ 1 με IP=192.168.0.155.

# πληρωμής Fislink	02
# πληρωμής Ταμειακής	...
# EFT POS	...
Ενεργή	EFTPOS-1, 192.168.0.155 Ανενεργό Ανενεργό

#### **Ολοκληρωμένο παράδειγμα**

Έστω ότι έχουμε κάνει διασύνδεση της ΚΑΡΤΑΣ-1 με το ΕΦΤΠΟΣ-1 και Το εμπορικό βγάζει τον τρόπο πληρωμής 2 για την λειτουργία με ΚΑΡΤΑ.

Τότε επιλέγουμε

# πληρωμής Fislink -- > 02

# πληρωμής Ταμειακής -- > 2,ΚΑΡΤΑ-1

# EFT POS -- > ΕΦΤΠΟΣ 1 , 192.168.0.155.

Τσεκάρουμε το Ενεργή (πληρωμή)

Και τέλος αποθηκεύουμε με το



Πληρωμές Καρτών

# πληρωμής Fislink 02

# πληρωμής Ταμειακής 2, ΚΑΡΤΑ-1

# EFT POS EFTPOS-1, 192.168.0.155

☒ Ενεργή ☒

Για το αρχείο που δημιουργείται από το εμπορικό έχουν προστεθεί δυο επιπλέον πεδία που πρέπει να στέλνονται στην αρχή

Αυτά είναι τα εξής

"resFile:" output.prn

"tag:" Lianiki #121

Το πρώτο ("resFile:") περιέχει το όνομα του αρχείου που θα δημιουργείτε από το fislink (π.χ output.prn ) και θα περιέχει τα αποτελέσματα της συναλλαγής.

Το δεύτερο ("tag:") είναι απλά μια περιγραφή που θα επιστρέφεται αυτούσια.

#### Παράδειγμα

Έστω ότι παράγεται το κάτωθι αρχείο για εκτύπωση στην ταμειακή

"resFile:" output.prn

"tag:" Lianiki #121

"plu" 00001 ΕΙΔΟΣ 1 1,000 1,00 24,00 3

"to1" 2 0,90

"to1" 1 0.10

Αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή τότε δημιουργείτε το αρχείο "output.prn" με τα εξής περιεχόμενα

tag = Lianiki #121

DateTime start = 12/03/2024 15:22:16

ccPay0 = Mastercard;1234\*\*\*\*\*1234;I30KARAF;1;1;787032;20240312152218;0,90

DateTime end = 12/03/2024 15:22:34

recStatus = 0;0.00  
exitcode = 0

Ανάλυση της γραμμής ccPay0 που περιέχει τα περιεχόμενα της Πιστωτικής Κάρτας

CARD TYPE = Mastercard;  
CARD NUMBER = 1234\*\*\*\*\*1234;  
TID = I30KARAF;  
RR = 1;  
PACKET = 1;  
AUTH CODE =787032;  
DATE-TIME20240312152218;  
AMOUNT =0,90